




GEAR MOTOR

(CORELESS)

コアレスモータ
Coreless Motor

φ8~24mm

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

φ8~22mm

スパーギヤヘッド
Spur Gearhead

φ12~16mm
36×66mm

ギヤードモータ
(コアレス)

シチズンマイクロ株式会社 CITIZEN MICRO CO.,LTD. Tel.042-982-0270 E-mail:motor@citizen.co.jp

φ12ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR12-13 ××

page42

スパーギヤヘッド
Spur Gearhead

RA-12RB

page67



※THE CABLE LOCATION IS FOR REFERENCE ONLY. Unit : mm

SCR12BG-1302-1.2		DC1.2V		起動電流 Starting current 276mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1440	1210	0.290	0.003	0.042	(1.82)	26.0	CW
15	694	594	0.490	0.005	0.069	(3.40)	26.0	CCW
31	347	292	0.980	0.010	0.139	(6.18)	26.0	CW
52	207	177	1.47	0.015	0.208	(10.1)	26.0	CW
71	150	129	1.96	0.020	0.278	(14.0)	26.0	CW
100	108	92.8	2.45	0.025	0.347	(17.4)	26.0	CCW
143	75.0	63.4	3.92	0.04	0.556	(25.3)	26.0	CCW
208	51.7	43.5	5.88	0.06	0.834	(37.1)	26.0	CCW

SCR12BG-1305-1.5		DC1.5V		起動電流 Starting current 274mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1020	932	0.290	0.003	0.042	(3.36)	26.0	CW
15	492	453	0.490	0.005	0.069	(6.18)	26.0	CCW
31	246	225	0.980	0.010	0.139	(11.5)	26.0	CW
52	147	135	1.47	0.015	0.208	(18.0)	26.0	CW
71	106	98.3	1.96	0.020	0.278	(27.0)	26.0	CW
100	76.4	70.6	2.45	0.025	0.347	(32.3)	26.0	CCW
143	53.2	48.7	3.92	0.04	0.556	(46.3)	26.0	CCW
208	36.7	33.5	5.88	0.06	0.834	(67.4)	26.0	CCW

SCR12BG-1303-03		DC3V		起動電流 Starting current 113mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1100	963	0.290	0.003	0.042	(2.33)	26.0	CW
15	531	459	0.590	0.006	0.083	(4.35)	26.0	CCW
31	265	232	0.980	0.010	0.139	(7.87)	26.0	CW
52	158	135	1.96	0.020	0.278	(13.5)	26.0	CW
71	115	99.3	2.45	0.025	0.347	(17.9)	26.0	CW
100	82.4	69.9	3.43	0.035	0.486	(22.6)	26.0	CCW
143	57.4	48.7	4.90	0.05	0.695	(32.3)	26.0	CCW
208	39.6	33.8	6.86	0.07	0.972	(46.8)	26.0	CCW

SCR12BG-1301-03		DC3V		起動電流 Starting current 315mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
7	1780	1510	0.590	0.006	0.083	(3.89)	26.0	CW
15	855	742	0.980	0.010	0.139	(7.42)	26.0	CCW
31	427	365	1.96	0.020	0.278	(13.5)	26.0	CW
52	255	221	2.94	0.030	0.417	(22.1)	26.0	CW
71	185	158	4.41	0.045	0.625	(30.2)	26.0	CW
100	133	114	5.39	0.055	0.764	(37.7)	26.0	CCW
143	92.4	79.3	7.85	0.08	1.11	(55.4)	26.0	CCW
208	63.7	55.9	9.81	0.10	1.39	(80.1)	26.0	CCW

：標準品 Standard

：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ12ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR12-26 ××

page44

スパーギヤヘッド
Spur Gearhead

RA-12RB

page37



※THE CABLE LOCATION IS FOR REFERENCE ONLY. Unit : mm

SCR12BG-2602-06		DC6V		起動電流 Starting current 209mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
7	714	611	1.96	0.020	0.278	(13.6)	39.1	CW	
15	344	284	4.41	0.045	0.625	(25.3)	39.1	CCW	
31	172	143	7.85	0.08	1.11	(46.6)	39.1	CW	
52	102	89.4	9.81	0.10	1.39	(79.4)	39.1	CW	
71	74.3	64.0	14.7	0.15	2.08	(106)	39.1	CW	
100	53.4	45.5	19.6	0.20	2.78	(132)	39.1	CCW	
143	37.2	32.4	24.5	0.25	3.47	(190)	39.1	CCW	
208	25.6	23.3	24.5	0.25	3.47	(273)	39.1	CCW	

SCR12BG-2610-06		DC6V		起動電流 Starting current 387mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
7	1010	926	1.47	0.015	0.208	(17.7)	39.1	CW	
15	487	443	2.94	0.03	0.417	(32.5)	39.1	CCW	
31	244	219	5.88	0.06	0.834	(57.4)	39.1	CW	
52	145	131	9.81	0.10	1.39	(102)	39.1	CW	
71	105	97.7	9.81	0.10	1.39	(141)	39.1	CW	
100	75.6	69.1	14.7	0.15	2.08	(171)	39.1	CCW	
143	52.6	47.3	24.5	0.25	3.47	(243)	39.1	CCW	
208	36.3	33.8	24.5	0.25	3.47	(356)	39.1	CCW	

SCR12BG-2604-12		DC12V		起動電流 Starting current 301mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
7	1420	1350	0.880	0.009	0.125	(17.9)	39.1	CW	
15	681	655	1.47	0.015	0.208	(38.5)	39.1	CCW	
31	341	326	2.94	0.030	0.417	(66.8)	39.1	CW	
52	203	193	5.39	0.055	0.764	(109)	39.1	CW	
71	147	140	7.35	0.075	1.04	(154)	39.1	CW	
100	106	101	8.83	0.090	1.25	(187)	39.1	CCW	
143	73.6	71.1	9.81	0.10	1.39	(289)	39.1	CCW	
208	50.8	48.9	14.7	0.15	2.08	(393)	39.1	CCW	

SCR12BG-2612-12		DC12V		起動電流 Starting current 669mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
7	1830	1580	4.41	0.045	0.625	(32.3)	39.1	CW	
15	880	753	8.83	0.090	1.25	(61.2)	39.1	CCW	
31	440	382	14.7	0.15	2.08	(112)	39.1	CW	
52	262	228	24.5	0.25	3.47	(189)	39.1	CW	
71	190	172	24.5	0.25	3.47	(259)	39.1	CW	
100	137	126	24.5	0.25	3.47	(305)	39.1	CCW	
143	95.1	90.0	24.5	0.25	3.47	(457)	39.1	CCW	
208	65.6	63.2	24.5	0.25	3.47	(670)	39.1	CCW	

：標準品 Standard
：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ13ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ
Coreless Motor

SCR12-26 ××


page44

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-13V

page68

コアレスモータ Coreless Motor



*THE CABLE LOCATION IS FOR REFERENCE ONLY.

Unit : mm

IG-13VM-SRL2602-06 DC6V			起動電流 Starting current 209mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
16	282	229	4.90	0.050	0.695	(26.1)	45.60	CW
19	243	195	5.88	0.060	0.834	(29.8)	45.60	CW
66	69.5	58.7	14.7	0.15	2.08	(94.6)	49.35	CW
77	59.8	49.1	19.6	0.20	2.78	(110)	49.35	CW
90	51.5	41.6	24.5	0.25	3.47	(127)	49.35	CW
271	17.1	13.7	68.6	0.70	9.72	(345)	53.10	CW
315	14.7	11.9	78.5	0.80	11.1	(412)	53.10	CW
366	12.7	10.2	93.2	0.95	13.2	(473)	53.10	CW
425	10.9	8.76	108	1.10	15.3	(550)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2610-06 DC6V			起動電流 Starting current 387mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
16	413	366	3.92	0.040	0.556	(34.4)	45.60	CW
19	355	316	4.41	0.045	0.625	(40.1)	45.60	CW
66	102	93.7	9.81	0.10	1.39	(121)	49.35	CW
77	87.6	78.7	14.7	0.15	2.08	(145)	49.35	CW
90	75.4	68.8	14.7	0.15	2.08	(168)	49.35	CW
271	25.1	22.4	49.0	0.5	6.95	(456)	53.10	CW
315	21.6	19.2	58.8	0.6	8.34	(529)	53.10	CW
366	18.6	16.5	68.6	0.7	9.72	(608)	53.10	CW
425	16.0	14.2	78.5	0.8	11.1	(698)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2604-12 DC12V			起動電流 Starting current 301mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
16	587	558	1.96	kg·cm	oz·in	(39.7)	45.60	CW
19	505	484	1.96	0.020	0.278	(47.1)	45.60	CW
66	145	137	7.35	0.075	1.04	(133)	49.35	CW
77	124	118	8.83	0.09	1.25	(182)	49.35	CW
90	107	102	9.81	0.10	1.39	(210)	49.35	CW
271	35.6	34.0	24.5	0.25	3.47	(545)	53.10	CW
315	30.7	29.2	29.4	0.30	4.17	(602)	53.10	CW
366	26.4	25.2	34.3	0.35	4.86	(755)	53.10	CW
425	22.7	21.7	39.2	0.40	5.56	(890)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2612-12 DC12V			起動電流 Starting current 669mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
16	786	672	9.81	0.10	1.39	(67.6)	45.60	CW
19	677	593	9.81	0.10	1.39	(79.1)	45.60	CW
66	194	167	34.3	0.35	4.86	(246)	49.35	CW
77	167	141	44.1	0.45	6.25	(283)	49.35	CW
90	144	123	49.0	0.5	6.95	(336)	49.35	CW
271	47.7	40.5	137	1.4	19.4	(908)	53.10	CW
315	41.1	35.0	157	1.6	22.2	(1058)	53.10	CW
366	35.4	30.0	186	1.9	26.4	(1219)	53.10	CW
425	30.5	25.8	216	2.2	30.6	(1402)	53.10	CW

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

シチズンマイクロ株式会社 CITIZEN MICRO CO.,LTD. Tel.042-982-0270 E-mail:motor@citizen.co.jp

φ16ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR16-35 ××

page48

スパーギヤヘッド
Spur Gearhead

RA-16R

page69



SCR16G-3505A-06 DC6V		起動電流 Starting current 534mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	445	383	6.86 0.07 0.972 (49.2)
19	252	224	9.81 0.10 1.39 (88.3)
31	156	138	14.7 0.15 2.08 (127)
54	88.9	77.2	29.4 0.30 4.17 (223)
62	77.8	67.3	34.3 0.35 4.86 (254)
97	49.8	43.0	49.0 0.5 6.95 (359)
150	32.3	28.8	58.8 0.6 8.34 (543)
206	23.5	21.5	58.8 0.6 8.34 (691)
258	18.7	17.4	58.8 0.6 8.34 (846)
375	12.9	12.3	58.8 0.6 8.34 (1264)
534	9.07	8.76	58.8 0.6 8.34 (1720)
992	4.89	4.79	58.8 0.6 8.34 (2875)
1413	3.43	3.38	58.8 0.6 8.34 (4034)

SCR16G-3502A-12 DC12V		起動電流 Starting current 862mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	763	659	12.7 0.13 1.81 (93.2)
19	433	399	12.7 0.13 1.81 (162)
31	268	235	29.4 0.30 4.17 (239)
54	152	140	34.3 0.35 4.86 (434)
62	133	124	34.3 0.35 4.86 (507)
97	85.4	79.2	49.0 0.5 6.95 (675)
150	55.4	52.3	58.8 0.6 8.34 (1051)
206	40.3	38.5	58.8 0.6 8.34 (1316)
258	32.2	31.0	58.8 0.6 8.34 (1578)
375	22.2	21.6	58.8 0.6 8.34 (2176)
534	15.6	15.3	58.8 0.6 8.34 (3058)
992	8.38	8.30	58.8 0.6 8.34 (6159)
1413	5.88	5.84	58.8 0.6 8.34 (8644)

SCR16G-3504A-24 DC24V		起動電流 Starting current 624mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	1130	1030	7.35 0.075 1.04 (83.1)
19	640	587	12.7 0.13 1.81 (153)
31	396	361	19.6 0.20 2.78 (222)
54	225	206	34.3 0.35 4.86 (406)
62	197	182	34.3 0.35 4.86 (450)
97	126	116	49.0 0.5 6.95 (617)
150	81.9	77.0	58.8 0.6 8.34 (983)
206	59.6	56.7	58.8 0.6 8.34 (1208)
258	47.5	45.7	58.8 0.6 8.34 (1552)
375	32.8	31.9	58.8 0.6 8.34 (2143)
534	23.0	22.6	58.8 0.6 8.34 (3381)
992	12.4	12.3	58.8 0.6 8.34 (7291)
1413	8.70	8.63	58.8 0.6 8.34 (7308)

SCR16G-3501A-06 DC6V		起動電流 Starting current 1500mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	558	509	9.81 0.10 1.39 (112)
19	317	296	12.7 0.13 1.81 (192)
31	196	176	29.4 0.30 4.17 (288)
54	112	104	34.3 0.35 4.86 (480)
62	97.6	91.8	34.3 0.35 4.86 (577)
97	62.5	58.7	49.0 0.5 6.95 (806)
150	40.6	38.6	58.8 0.6 8.34 (1194)
206	29.5	28.4	58.8 0.6 8.34 (1577)
258	23.5	22.8	58.8 0.6 8.34 (1974)
375	16.2	15.9	58.8 0.6 8.34 (3175)
534	11.4	11.2	58.8 0.6 8.34 (3352)
992	6.14	6.08	58.8 0.6 8.34 (6017)
1413	4.31	4.28	58.8 0.6 8.34 (8448)

SCR16G-3506A-12 DC12V		起動電流 Starting current 1260mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	981	888	9.81 0.10 1.39 (103)
19	557	518	12.7 0.13 1.81 (181)
31	344	313	24.5 0.25 3.47 (272)
54	196	182	34.3 0.35 4.86 (480)
62	172	161	34.3 0.35 4.86 (536)
97	110	103	49.0 0.5 6.95 (770)
150	71.3	67.6	58.8 0.6 8.34 (1133)
206	51.8	49.7	58.8 0.6 8.34 (1450)
258	41.3	40.0	58.8 0.6 8.34 (1868)
375	28.5	27.8	58.8 0.6 8.34 (2394)
534	20.0	19.7	58.8 0.6 8.34 (3920)
992	10.8	10.7	58.8 0.6 8.34 (6350)
1413	7.57	7.52	58.8 0.6 8.34 (8902)

SCR16G-3509A-24 DC24V		起動電流 Starting current 748mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque
			mNm kg·cm oz·in
10	1090	1020	7.35 0.075 1.04 (114.5)
19	619	581	12.7 0.13 1.81 (207)
31	383	358	19.6 0.20 2.78 (300)
54	218	204	34.3 0.35 4.86 (534)
62	191	180	34.3 0.35 4.86 (596)
97	122	115	49.0 0.5 6.95 (854)
150	79.3	75.7	58.8 0.6 8.34 (1295)
206	57.6	55.5	58.8 0.6 8.34 (1613)
258	46.0	44.6	58.8 0.6 8.34 (1932)
375	31.7	31.0	58.8 0.6 8.34 (2663)
534	22.2	21.9	58.8 0.6 8.34 (4351)
992	12.0	11.9	58.8 0.6 8.34 (7056)
1413	8.42	8.37	58.8 0.6 8.34 (9902)

標準品 Standard

特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ16ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR16-35 ××

page48

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-16

page70



Unit : mm

IG-16GM-SR3505A-06 DC6V 起動電流 Starting current 534mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	976	835	2.94	0.03	0.417	(20.4)	52.4	CW	
15	282	239	8.83	0.09	1.25	(57.9)	52.4	CW	
23	184	163	9.81	0.10	1.39	(86.0)	52.4	CW	
61	71.4	61.8	24.5	0.25	3.47	(182)	55.6	CW	
107	40.8	34.6	49.0	0.5	6.95	(322)	55.6	CW	
242	18.1	15.4	88.3	0.9	12.5	(592)	58.8	CW	
326	13.4	11.4	118	1.2	16.7	(791)	58.8	CW	
410	10.7	9.12	147	1.5	20.8	(996)	58.8	CW	
483	9.08	7.70	177	1.8	25.0	(1165)	58.8	CW	

IG-16GM-SR3501A-06 DC6V 起動電流 Starting current 1500mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1300	1170	4.90	0.05	0.695	(49.0)	52.4	CW	
15	374	335	14.7	0.15	2.08	(141)	52.4	CW	
23	244	222	19.6	0.20	2.78	(217)	52.4	CW	
61	94.8	85.3	44.1	0.45	6.25	(440)	55.6	CW	
107	54.3	48.4	83.4	0.85	11.8	(768)	55.6	CW	
242	24.0	21.5	147	1.5	20.8	(1411)	58.8	CW	
326	17.9	16.5	147	1.5	20.8	(1880)	58.8	CW	
410	14.2	13.0	196	2.0	27.8	(2319)	58.8	CW	
483	12.1	11.2	196	2.0	27.8	(2635)	58.8	CW	

IG-16GM-SR3502A-12 DC12V 起動電流 Starting current 862mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1760	1460	6.86	0.07	0.972	(40.2)	52.4	CW	
15	507	420	19.6	0.20	2.78	(114)	52.4	CW	
23	331	276	29.4	0.30	4.17	(177)	52.4	CW	
61	128	106	63.7	0.65	9.03	(371)	55.6	CW	
107	73.5	62.2	98.1	1.0	13.9	(638)	55.6	CW	
242	32.6	28.4	147	1.5	20.8	(1141)	58.8	CW	
326	24.2	21.9	147	1.5	20.8	(1547)	58.8	CW	
410	19.3	17.4	196	2.0	27.8	(1991)	58.8	CW	
483	16.3	15.0	196	2.0	27.8	(2458)	58.8	CW	

IG-16GM-SR3506A-12 DC12V 起動電流 Starting current 1260mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	2270	2020	4.90	0.05	0.695	(44.5)	52.4	CW	
15	656	605	9.81	0.10	1.39	(126)	52.4	CW	
23	428	385	19.6	0.20	2.78	(195)	52.4	CW	
61	166	148	44.1	0.45	6.25	(407)	55.6	CW	
107	95.0	84.5	78.5	0.8	11.1	(710)	55.6	CW	
242	42.1	37.3	147	1.5	20.8	(1289)	58.8	CW	
326	31.3	28.7	147	1.5	20.8	(1770)	58.8	CW	
410	24.9	22.7	196	2.0	27.8	(2218)	58.8	CW	
483	21.1	19.5	196	2.0	27.8	(2585)	58.8	CW	

IG-16GM-SR3504A-24 DC24V 起動電流 Starting current 624mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	2590	2350	3.43	0.035	0.486	(37.0)	52.4	CW	
15	747	678	9.81	0.10	1.39	(106)	52.4	CW	
23	487	444	14.7	0.15	2.08	(166)	52.4	CW	
61	189	173	29.4	0.30	4.17	(347)	55.6	CW	
107	108	98.4	53.9	0.55	7.64	(606)	55.6	CW	
242	47.9	43.6	98.1	1.0	13.9	(1093)	58.8	CW	
326	35.7	32.3	137	1.4	19.4	(1439)	58.8	CW	
410	28.4	25.8	167	1.7	23.6	(1824)	58.8	CW	
483	24.1	21.9	196	2.0	27.8	(2147)	58.8	CW	

IG-16GM-SR3509A-24 DC24V 起動電流 Starting current 748mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	2540	2370	3.43	0.035	0.486	(51.2)	52.4	CW	
15	733	683	9.81	0.10	1.39	(144)	52.4	CW	
23	478	446	14.7	0.15	2.08	(220)	52.4	CW	
61	186	174	29.4	0.30	4.17	(456)	55.6	CW	
107	106	99.1	53.9	0.55	7.64	(828)	55.6	CW	
242	47.0	43.9	98.1	1.0	13.9	(1487)	58.8	CW	
326	35.0	32.5	137	1.4	19.4	(1918)	58.8	CW	
410	27.8	26.0	167	1.7	23.6	(2579)	58.8	CW	
483	23.6	22.0	196	2.0	27.8	(2891)	58.8	CW	

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ17ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR17-25 ××

page49

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-16

page70



IG-16GM-SRU2501A-06			DC6V		起動電流 Starting current 2310mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2200	1840	6.86	0.07	0.972	(41.9)	42.4	CW
15	635	531	19.6	0.20	2.78	(120)	42.4	CW
23	415	348	29.4	0.30	4.17	(182)	42.4	CW
61	161	134	63.7	0.65	9.03	(380)	45.6	CW
107	92.1	78.5	98.1	1.0	13.9	(664)	45.6	CW
242	40.8	35.8	147	1.5	20.8	(1200)	48.8	CW
326	30.3	27.6	147	1.5	20.8	(1650)	48.8	CW
410	24.1	21.8	196	2.0	27.8	(2054)	48.8	CW
483	20.5	18.8	196	2.0	27.8	(2364)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2502A-06			DC6V		起動電流 Starting current 1660mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1790	1510	5.88	0.06	0.834	(37.6)	42.4	CW
15	517	446	14.7	0.15	2.08	(107)	42.4	CW
23	338	287	24.5	0.25	3.47	(162)	42.4	CW
61	131	110	53.9	0.55	7.64	(336)	45.6	CW
107	75.0	63.2	93.2	0.95	13.2	(592)	45.6	CW
242	33.2	28.7	147	1.5	20.8	(1085)	48.8	CW
326	24.7	22.2	147	1.5	20.8	(1452)	48.8	CW
410	19.7	17.6	196	2.0	27.8	(1839)	48.8	CW
483	16.7	15.2	196	2.0	27.8	(2182)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2503A-06			DC6V		起動電流 Starting current 1220mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1490	1250	5.39	0.06	0.764	(33.5)	42.4	CW
15	430	363	14.7	0.15	2.08	(94.3)	42.4	CW
23	281	242	19.6	0.20	2.78	(141)	42.4	CW
61	109	92.8	44.1	0.45	6.25	(297)	45.6	CW
107	62.3	52.3	83.4	0.85	11.8	(520)	45.6	CW
242	27.6	23.3	147	1.5	20.8	(944)	48.8	CW
326	20.5	18.2	147	1.5	20.8	(1310)	48.8	CW
410	16.3	14.3	196	2.0	27.8	(1597)	48.8	CW
483	13.8	12.4	196	2.0	27.8	(1932)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2505A-12			DC12V		起動電流 Starting current 1310mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2220	1910	6.86	0.07	0.972	(49.1)	42.4	CW
15	640	551	19.6	0.20	2.78	(141)	42.4	CW
23	418	361	29.4	0.30	4.17	(216)	42.4	CW
61	162	139	63.7	0.65	9.03	(449)	45.6	CW
107	92.8	81.2	98.1	1.0	13.9	(785)	45.6	CW
242	41.1	36.9	147	1.5	20.8	(1439)	48.8	CW
326	30.6	28.2	147	1.5	20.8	(1874)	48.8	CW
410	24.3	22.4	196	2.0	27.8	(2507)	48.8	CW
483	20.6	19.2	196	2.0	27.8	(2884)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2506A-12			DC12V		起動電流 Starting current 877mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1860	1530	6.86	0.07	0.972	(38.7)	42.4	CW
15	536	441	19.6	0.20	2.78	(111)	42.4	CW
23	350	289	29.4	0.30	4.17	(169)	42.4	CW
61	136	111	63.7	0.65	9.03	(347)	45.6	CW
107	77.7	65.2	98.1	1.0	13.9	(610)	45.6	CW
242	34.4	29.9	147	1.5	20.8	(1124)	48.8	CW
326	25.6	23.1	147	1.5	20.8	(1505)	48.8	CW
410	20.4	18.3	196	2.0	27.8	(1904)	48.8	CW
483	17.3	15.7	196	2.0	27.8	(2119)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2507A-12			DC12V		起動電流 Starting current 610mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1490	1200	6.37	0.065	0.903	(32.7)	42.4	CW
15	430	363	14.7	0.15	2.08	(94.3)	42.4	CW
23	281	233	24.5	0.25	3.47	(143)	42.4	CW
61	109	89.2	53.9	0.55	7.64	(297)	45.6	CW
107	62.4	50.6	98.1	1.0	13.9	(519)	45.6	CW
242	27.6	23.3	147	1.5	20.8	(944)	48.8	CW
326	20.5	18.2	147	1.5	20.8	(1310)	48.8	CW
410	16.4	14.4	196	2.0	27.8	(1607)	48.8	CW
483	13.9	12.4	196	2.0	27.8	(1816)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2508A-24			DC24V		起動電流 Starting current 756mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2430	2110	6.86	0.07	0.972	(52.1)	42.4	CW
15	702	607	19.6	0.20	2.78	(145)	42.4	CW
23	458	397	29.4	0.30	4.17	(221)	42.4	CW
61	178	153	63.7	0.65	9.03	(454)	45.6	CW
107	102	89.3	98.1	1.0	13.9	(788)	45.6	CW
242	45.1	40.5	147	1.5	20.8	(1441)	48.8	CW
326	33.5	31.0	147	1.5	20.8	(1970)	48.8	CW
410	26.7	24.6	196	2.0	27.8	(2492)	48.8	CW
483	22.6	21.1	196	2.0	27.8	(2953)	48.8	CW

IG-16GM-SRU2509A-24			DC24V		起動電流 Starting current 448mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1800	1500	6.86	0.07	0.972	(41.2)	42.4	CW
15	521	432	19.6	0.20	2.78	(115)	42.4	CW
23	340	283	29.4	0.30	4.17	(175)	42.4	CW
61	132	109	63.7	0.65	9.03	(366)	45.6	CW
107	75.6	63.9	98.1	1.0	13.9	(634)	45.6	CW
242	33.4	29.2	147	1.5	20.8	(1169)	48.8	CW
326	24.9	22.5	147	1.5	20.8	(1525)	48.8	CW
410	19.8	17.8	196	2.0	27.8	(1940)	48.8	CW
483	16.8	15.4	196	2.0	27.8	(2352)	48.8	CW

：標準品 Standard

：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ17ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR17-35 ××

page50

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-16

page70



IG-16GM-SRU3551B-06 DC6V 起動電流 Starting current 1040mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1030	788	9.81	0.10	1.39	(41.8)	52.4	CW	
15	299	223	29.4	0.30	4.17	(116)	52.4	CW	
23	195	147	44.1	0.45	6.25	(179)	52.4	CW	
61	75.7	56.5	93.2	0.95	13.2	(367)	55.6	CW	
107	43.3	36.7	98.1	1.0	13.9	(644)	55.6	CW	
242	19.2	16.8	147	1.5	20.8	(1176)	58.8	CW	
326	14.3	12.9	147	1.5	20.8	(1502)	58.8	CW	
410	11.4	10.2	196	2.0	27.8	(1862)	58.8	CW	
483	9.63	8.82	196	2.0	27.8	(2330)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3552B-06 DC6V 起動電流 Starting current 827mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	864	670	8.83	0.09	1.25	(39.3)	52.4	CW	
15	250	194	24.5	0.25	3.47	(109)	52.4	CW	
23	163	125	39.2	0.4	5.56	(168)	52.4	CW	
61	63.2	49.1	78.5	0.8	11.1	(352)	55.6	CW	
107	36.2	30.4	98.1	1.0	13.9	(612)	55.6	CW	
242	16.0	13.9	147	1.5	20.8	(1120)	58.8	CW	
326	11.9	10.8	147	1.5	20.8	(1590)	58.8	CW	
410	9.48	8.51	196	2.0	27.8	(1916)	58.8	CW	
483	8.04	7.34	196	2.0	27.8	(2251)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3551B-12 DC12V 起動電流 Starting current 2270mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	2140	1910	9.81	0.10	1.39	(91.3)	52.4	CW	
15	619	549	29.4	0.30	4.17	(260)	52.4	CW	
23	404	359	44.1	0.45	6.25	(396)	52.4	CW	
61	157	139	93.2	0.95	13.2	(813)	55.6	CW	
107	89.7	83.6	98.1	1.0	13.9	(1443)	55.6	CW	
242	39.7	37.5	147	1.5	20.8	(2653)	58.8	CW	
326	29.5	28.3	147	1.5	20.8	(3614)	58.8	CW	
410	23.5	22.5	196	2.0	27.8	(4606)	58.8	CW	
483	19.9	19.2	196	2.0	27.8	(5572)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3553B-12 DC12V 起動電流 Starting current 1310mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1570	1240	14.7	0.15	2.08	(69.9)	52.4	CW	
15	454	352	44.1	0.45	6.25	(196)	52.4	CW	
23	297	248	49.0	0.50	6.95	(297)	52.4	CW	
61	115	96.9	98.1	1.0	13.9	(623)	55.6	CW	
107	65.9	59.9	98.1	1.0	13.9	(1077)	55.6	CW	
242	29.2	27.0	147	1.5	20.8	(1951)	58.8	CW	
326	21.7	20.5	147	1.5	20.8	(2658)	58.8	CW	
410	17.3	16.3	196	2.0	27.8	(3391)	58.8	CW	
483	14.6	13.9	196	2.0	27.8	(4088)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3554B-12 DC12V 起動電流 Starting current 951mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1290	1090	9.81	0.10	1.39	(63.3)	52.4	CW	
15	373	291	39.2	0.40	5.56	(178)	52.4	CW	
23	243	200	49.0	0.50	6.95	(277)	52.4	CW	
61	94.4	78.1	98.1	1.0	13.9	(568)	55.6	CW	
107	54.0	48.7	98.1	1.0	13.9	(1000)	55.6	CW	
242	23.9	22.0	147	1.5	20.8	(1849)	58.8	CW	
326	17.8	16.7	147	1.5	20.8	(2379)	58.8	CW	
410	14.2	13.3	196	2.0	27.8	(3092)	58.8	CW	
483	12.0	11.4	196	2.0	27.8	(3920)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3560B-24 DC24V 起動電流 Starting current 855mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1840	1590	9.81	0.10	1.39	(72.2)	52.4	CW	
15	530	430	39.2	0.40	5.56	(208)	52.4	CW	
23	346	293	49.0	0.50	6.95	(320)	52.4	CW	
61	134	114	98.1	1.0	13.9	(657)	55.6	CW	
107	76.9	70.3	98.1	1.0	13.9	(1143)	55.6	CW	
242	34.0	31.7	147	1.5	20.8	(2173)	58.8	CW	
326	25.3	24.0	147	1.5	20.8	(2861)	58.8	CW	
410	20.1	19.0	196	2.0	27.8	(3581)	58.8	CW	
483	17.1	16.3	196	2.0	27.8	(4190)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3557B-24 DC24V 起動電流 Starting current 692mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	1510	1230	14.7	0.15	2.08	(79.3)	52.4	CW	
15	437	350	44.1	0.45	6.25	(222)	52.4	CW	
23	285	244	49.0	0.50	6.95	(341)	52.4	CW	
61	111	95.2	98.1	1.0	13.9	(689)	55.6	CW	
107	63.4	58.3	98.1	1.0	13.9	(1220)	55.6	CW	
242	28.1	26.2	147	1.5	20.8	(2174)	58.8	CW	
326	20.9	19.8	147	1.5	20.8	(2793)	58.8	CW	
410	16.6	15.8	196	2.0	27.8	(4067)	58.8	CW	
483	14.1	13.5	196	2.0	27.8	(4606)	58.8	CW	

IG-16GM-SRU3554B-24 DC24V 起動電流 Starting current 2020mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	2520	2360	9.81	0.10	1.39	(155)	52.4	CW	
15	728	660	39.2	0.40	5.56	(420)	52.4	CW	
23	475	439	49.0	0.50	6.95	(647)	52.4	CW	
61	184	171	98.1	1.0	13.9	(1388)	55.6	CW	
107	105	101	98.1	1.0	13.9	(2575)	55.6	CW	
242	46.7	45.1	147	1.5	20.8	(4291)	58.8	CW	
326	34.7	33.8	147	1.5	20.8	(5668)	58.8	CW	
410	27.7	26.9	196	2.0	27.8	(6786)	58.8	CW	
483	23.4	22.9	196	2.0	27.8	(9173)	58.8	CW	

：標準品 Standard
：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR16-35 × ×

page48

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-16V

page71



Unit : mm

IG-16VM-SR3505A-06			DC6V		起動電流 Starting current 534mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	228	197	9.81	0.10	1.39	(72.2)	53.2	CW
23	185	165	9.81	0.10	1.39	(90.7)	53.2	CW
29	151	130	14.7	0.15	2.08	(106)	53.2	CW
84	52.1	43.9	39.2	0.40	5.56	(249)	56.8	CW
103	42.3	36.2	44.1	0.45	6.25	(306)	56.8	CW
127	34.3	29.0	58.8	0.60	8.34	(381)	56.8	CW
157	27.9	23.5	73.5	0.75	10.4	(466)	56.8	CW
369	11.9	10.1	137	1.4	19.4	(906)	60.4	CW
455	9.64	8.18	167	1.7	23.6	(1103)	60.4	CW
560	7.83	6.64	206	2.1	29.2	(1355)	60.4	CW
690	6.36	5.39	255	2.6	36.1	(1672)	60.4	CW
850	5.16	4.37	314	3.2	44.5	(2051)	60.4	CW

IG-16VM-SR3502A-12 DC12V			起動電流 Starting current 862mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque	長さ(L) Length	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in	mNm	mm	
19	411	340	24.5	0.25	3.47	(142)	53.2	CW
23	334	277	29.4	0.30	4.17	(172)	53.2	CW
29	271	228	34.3	0.35	4.86	(216)	53.2	CW
84	93.8	78.1	83.4	0.85	11.8	(498)	56.8	CW
103	76.1	62.7	108	1.1	15.3	(613)	56.8	CW
127	61.8	51.4	127	1.3	18.1	(755)	56.8	CW
157	50.2	41.7	157	1.6	22.2	(927)	56.8	CW
369	21.4	17.7	304	3.1	43.1	(1758)	60.4	CW
455	17.4	14.3	382	3.9	54.2	(2144)	60.4	CW
560	14.1	11.6	471	4.8	66.7	(2656)	60.4	CW
690	11.4	9.75	490	5.0	69.5	(3385)	60.4	CW
850	9.29	8.18	490	5.0	69.5	(4101)	60.4	CW

IG-16VM-SR3504A-24 DC24V			起動電流 Starting current 624mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	606	561	9.81	0.10	1.39	(132)	53.2	CW
23	492	447	14.7	0.15	2.08	(161)	53.2	CW
29	399	370	14.7	0.15	2.08	(202)	53.2	CW
84	138	126	39.2	0.40	5.56	(451)	56.8	CW
103	112	102	53.9	0.55	7.64	(604)	56.8	CW
127	91.0	82.8	63.7	0.65	9.03	(707)	56.8	CW
157	73.9	67.2	78.5	0.8	11.1	(866)	56.8	CW
369	31.5	28.7	147	1.5	20.8	(1654)	60.4	CW
455	25.6	23.2	186	1.9	26.4	(1984)	60.4	CW
560	20.8	18.8	235	2.4	33.3	(2444)	60.4	CW
690	16.9	15.3	284	2.9	40.3	(3000)	60.4	CW
850	13.7	12.4	353	3.6	50.0	(3720)	60.4	CW

IG-16VM-SR3501A-06			DC6V		起動電流 Starting current 1500mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
19	304	277	14.7	0.15	2.08	(166)	53.2	CW
23	246	223	19.6	0.20	2.78	(210)	53.2	CW
29	200	181	24.5	0.25	3.47	(258)	53.2	CW
84	69.2	61.8	63.7	0.65	9.03	(596)	56.8	CW
103	56.2	50.2	78.5	0.8	11.1	(735)	56.8	CW
127	45.6	40.7	98.1	1.0	13.9	(913)	56.8	CW
157	37.1	33.2	118	1.2	16.7	(1123)	56.8	CW
369	15.8	14.1	226	2.3	32.0	(2100)	60.4	CW
455	12.8	11.4	284	2.9	40.3	(2597)	60.4	CW
560	10.4	9.27	353	3.6	50.0	(3249)	60.4	CW
690	8.45	7.53	431	4.4	61.1	(3959)	60.4	CW
850	6.86	6.17	490	5.0	69.5	(4872)	60.4	CW

IG-16VM-SR3506A-12 DC12V			起動電流 Starting current 1260mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ (L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	532	482	14.7	0.15	2.08	(156)	53.2	CW
23	431	388	19.6	0.20	2.78	(196)	53.2	CW
29	350	314	24.5	0.25	3.47	(238)	53.2	CW
84	121	108	58.8	0.60	8.34	(547)	56.8	CW
103	98.4	87.8	73.5	0.75	10.4	(682)	56.8	CW
127	79.9	71.1	93.2	0.95	13.2	(846)	56.8	CW
157	64.9	57.5	118	1.2	16.7	(1035)	56.8	CW
369	27.6	24.5	226	2.3	32.0	(2012)	60.4	CW
455	22.4	19.9	275	2.8	38.9	(2464)	60.4	CW
560	18.2	16.2	333	3.4	47.2	(3030)	60.4	CW
690	14.8	13.1	422	4.3	59.7	(3674)	60.4	CW
850	12.0	10.7	490	5.0	69.5	(4523)	60.4	CW

IG-16VM-SR3509A-24 DC24V			起動電流 Starting current 748mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ (L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	594	561	9.81	0.10	1.39	(177)	53.2	CW
23	482	450	14.7	0.15	2.08	(221)	53.2	CW
29	392	370	14.7	0.15	2.08	(262)	53.2	CW
84	135	127	39.2	0.40	5.56	(662)	56.8	CW
103	110	102	53.9	0.55	7.64	(741)	56.8	CW
127	89.3	83.3	63.7	0.65	9.03	(948)	56.8	CW
157	72.5	67.7	78.5	0.8	11.1	(1186)	56.8	CW
369	30.9	28.9	147	1.5	20.8	(2271)	60.4	CW
455	25.1	23.4	186	1.9	26.4	(2746)	60.4	CW
560	20.4	19.0	235	2.4	33.3	(3424)	60.4	CW
690	16.5	15.4	284	2.9	40.3	(4260)	60.4	CW
850	13.4	12.5	353	3.6	50.0	(5256)	60.4	CW

: 標準品 Standard

: 特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.


The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

φ17ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor SCR17-25 ×× page49

遊星ギヤヘッド Planetary Gearhead IG-16V page71



Unit : mm

IG-16VM-SRU2501A-06 DC6V 起動電流 Starting current 2310mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	515	430	24.5	0.25	3.47	(148)	43.2	CW	
23	418	351	29.4	0.30	4.17	(183)	43.2	CW	
29	340	288	34.3	0.35	4.86	(224)	43.2	CW	
84	117	97.5	88.3	0.9	12.5	(530)	46.8	CW	
103	95.4	79.3	108	1.1	15.3	(640)	46.8	CW	
127	77.4	64.9	127	1.3	18.1	(786)	46.8	CW	
157	62.9	52.1	167	1.7	23.6	(973)	46.8	CW	
369	26.8	22.2	314	3.2	44.5	(1829)	50.4	CW	
455	21.7	18.1	382	3.9	54.2	(2303)	50.4	CW	
560	17.7	14.6	481	4.9	68.1	(2746)	50.4	CW	
690	14.3	12.3	490	5.0	69.5	(3504)	50.4	CW	
850	11.6	10.3	490	5.0	69.5	(4372)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2502A-06 DC6V 起動電流 Starting current 1660mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	419	357	19.6	0.20	2.78	(132)	43.2	CW	
23	340	289	24.5	0.25	3.47	(163)	43.2	CW	
29	276	236	29.4	0.30	4.17	(203)	43.2	CW	
84	95.6	80.5	73.5	0.75	10.4	(465)	46.8	CW	
103	77.7	65.0	93.2	0.95	13.2	(570)	46.8	CW	
127	63.1	53.4	108	1.1	15.3	(703)	46.8	CW	
157	51.2	43.1	137	1.4	19.4	(866)	46.8	CW	
369	21.8	18.3	265	2.7	37.5	(1651)	50.4	CW	
455	17.7	14.9	324	3.3	45.8	(2048)	50.4	CW	
560	14.4	12.1	402	4.1	57.0	(2517)	50.4	CW	
690	11.7	9.82	490	5.0	69.5	(3049)	50.4	CW	
850	9.48	8.25	490	5.0	69.5	(3777)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2503A-06 DC6V 起動電流 Starting current 1220mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	349	304	14.7	0.15	2.08	(114)	43.2	CW	
23	283	244	19.6	0.20	2.78	(142)	43.2	CW	
29	230	198	24.5	0.25	3.47	(176)	43.2	CW	
84	79.5	67.1	63.7	0.65	9.03	(408)	46.8	CW	
103	64.5	54.5	78.5	0.8	11.1	(506)	46.8	CW	
127	52.4	44.1	98.1	1.0	13.9	(619)	46.8	CW	
157	42.5	36.0	118	1.2	16.7	(772)	46.8	CW	
369	18.1	15.2	235	2.4	33.3	(1467)	50.4	CW	
455	14.7	12.4	284	2.9	40.3	(1815)	50.4	CW	
560	11.9	10.0	353	3.6	50.0	(2211)	50.4	CW	
690	9.70	8.12	441	4.5	62.5	(2707)	50.4	CW	
850	7.88	6.72	490	5.0	69.5	(3329)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2505A-12 DC12V 起動電流 Starting current 1310mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	519	446	24.5	0.25	3.47	(174)	43.2	CW	
23	421	364	29.4	0.30	4.17	(217)	43.2	CW	
29	342	298	34.3	0.35	4.86	(267)	43.2	CW	
84	118	101	88.3	0.9	12.5	(613)	46.8	CW	
103	96.1	82.4	108	1.1	15.3	(758)	46.8	CW	
127	78.0	67.3	127	1.3	18.1	(926)	46.8	CW	
157	63.3	54.1	167	1.7	23.6	(1149)	46.8	CW	
369	27.0	23.1	314	3.2	44.5	(2174)	50.4	CW	
455	21.9	18.8	382	3.9	54.2	(2699)	50.4	CW	
560	17.8	15.2	481	4.9	68.1	(3293)	50.4	CW	
690	14.4	12.7	490	5.0	69.5	(4151)	50.4	CW	
850	11.7	10.6	490	5.0	69.5	(5212)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2506A-12 DC12V 起動電流 Starting current 877mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	435	356	24.5	0.25	3.47	(135)	43.2	CW	
23	353	291	29.4	0.30	4.17	(167)	43.2	CW	
29	286	239	34.3	0.35	4.86	(209)	43.2	CW	
84	99.1	80.8	88.3	0.9	12.5	(478)	46.8	CW	
103	80.4	65.7	108	1.1	15.3	(591)	46.8	CW	
127	65.3	53.8	127	1.3	18.1	(721)	46.8	CW	
157	53.0	43.1	167	1.7	23.6	(894)	46.8	CW	
369	22.6	18.4	314	3.2	44.5	(1690)	50.4	CW	
455	18.3	15.0	382	3.9	54.2	(2118)	50.4	CW	
560	14.9	12.1	481	4.9	68.1	(2560)	50.4	CW	
690	12.1	10.2	490	5.0	69.5	(3121)	50.4	CW	
850	9.82	8.59	490	5.0	69.5	(3912)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2507A-12 DC12V 起動電流 Starting current 610mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	349	290	19.6	0.20	2.78	(116)	43.2	CW	
23	283	234	24.5	0.25	3.47	(142)	43.2	CW	
29	230	185	34.3	0.35	4.86	(175)	43.2	CW	
84	79.6	64.2	78.5	0.8	11.1	(406)	46.8	CW	
103	64.6	51.9	98.1	1.0	13.9	(499)	46.8	CW	
127	52.5	42.4	118	1.2	16.7	(613)	46.8	CW	
157	42.6	34.3	147	1.5	20.8	(754)	46.8	CW	
369	18.1	14.6	284	2.9	40.3	(1469)	50.4	CW	
455	14.7	11.8	353	3.6	50.0	(1789)	50.4	CW	
560	12.0	9.61	431	4.4	61.1	(2164)	50.4	CW	
690	9.71	7.95	490	5.0	69.5	(2703)	50.4	CW	
850	7.89	6.72	490	5.0	69.5	(3304)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2508A-24 DC24V 起動電流 Starting current 756mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	569	491	24.5	0.25	3.47	(179)	43.2	CW	
23	462	400	29.4	0.30	4.17	(219)	43.2	CW	
29	375	328	34.3	0.35	4.86	(274)	43.2	CW	
84	130	112	88.3	0.9	12.5	(638)	46.8	CW	
103	105	90.7	108	1.1	15.3	(793)	46.8	CW	
127	85.6	74.1	127	1.3	18.1	(945)	46.8	CW	
157	69.5	59.6	167	1.7	23.6	(1172)	46.8	CW	
369	29.6	25.4	314	3.2	44.5	(2213)	50.4	CW	
455	24.0	20.7	382	3.9	54.2	(2778)	50.4	CW	
560	19.5	16.7	481	4.9	68.1	(3350)	50.4	CW	
690	15.8	14.0	490	5.0	69.5	(4301)	50.4	CW	
850	12.9	11.6	490	5.0	69.5	(4862)	50.4	CW	

IG-16VM-SRU2509A-24 DC24V 起動電流 Starting current 448mA									
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	423	349	24.5	0.25	3.47	(140)	43.2	CW	
23	343	285	29.4	0.30	4.17	(174)	43.2	CW	
29	278	234	34.3	0.35	4.86	(217)	43.2	CW	
84	96.3	79.2	88.3	0.9	12.5	(497)	46.8	CW	
103	78.2	64.4	108	1.1	15.3	(612)	46.8	CW	
127	63.5	52.8	127	1.3	18.1	(754)	46.8	CW	
157	51.6	42.3	167	1.7	23.6	(927)	46.8	CW	
369	22.0	18.1	314	3.2	44.5	(1771)	50.4	CW	
455	17.8	14.7	382	3.9	54.2	(2193)	50.4	CW	
560	14.5	11.9	481	4.9	68.1	(2683)	50.4	CW	
690	11.8	10.0	490	5.0	69.5	(3212)	50.4	CW	
850	9.55	8.40	490	5.0	69.5	(4069)	50.4	CW	

：標準品 Standard

：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR17-35 × ×

page50

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-16V

page71



Unit : mm

IG-16VM-SRU3551B-06			DC6V		起動電流 Starting current 1040mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	242	184	34.3	0.35	4.86	(143)	53.2	CW
23	197	147	44.1	0.45	6.25	(174)	53.2	CW
29	160	120	53.9	0.55	7.64	(216)	53.2	CW
84	55.2	41.3	127	1.3	18.1	(504)	56.8	CW
103	44.9	33.5	157	1.6	22.2	(618)	56.8	CW
127	36.4	27.1	196	2.0	27.8	(767)	56.8	CW
157	29.6	22.2	235	2.4	33.3	(940)	56.8	CW
369	12.6	9.36	461	4.7	65.3	(1793)	60.4	CW
455	10.2	7.96	490	5.0	69.5	(2231)	60.4	CW
560	8.31	6.81	490	5.0	69.5	(2715)	60.4	CW
690	6.74	5.76	490	5.0	69.5	(3370)	60.4	CW
850	5.48	4.82	490	5.0	69.5	(4068)	60.4	CW

IG-16VM-SRU3551B-12			DC12V		起動電流 Starting current 2270mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
19	502	448	34.3	0.35	4.86	(319)	53.2	CW
23	407	362	44.1	0.45	6.25	(399)	53.2	CW
29	331	294	53.9	0.55	7.64	(482)	53.2	CW
84	114	101	127	1.3	18.1	(1114)	56.8	CW
103	92.9	82.4	157	1.6	22.2	(1389)	56.8	CW
127	75.4	66.8	196	2.0	27.8	(1718)	56.8	CW
157	61.3	54.1	245	2.5	34.7	(2086)	56.8	CW
369	26.1	23.0	471	4.8	66.7	(3966)	60.4	CW
455	21.2	19.1	490	5.0	69.5	(4947)	60.4	CW
560	17.2	15.8	490	5.0	69.5	(6020)	60.4	CW
690	14.0	13.1	490	5.0	69.5	(7622)	60.4	CW
850	11.3	10.7	490	5.0	69.5	(9228)	60.4	CW

IG-16VM-SRU3554B-12			DC12V		起動電流 Starting current 951mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回轉数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回轉数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
19	302	235	49.0	0.50	6.95	(221)	53.2	CW
23	245	192	58.8	0.60	8.34	(272)	53.2	CW
29	199	155	73.5	0.75	10.4	(332)	53.2	CW
84	68.9	54.1	167	1.7	23.6	(777)	56.8	CW
103	55.9	43.9	206	2.1	29.2	(960)	56.8	CW
127	45.4	35.6	255	2.6	36.1	(1181)	56.8	CW
157	36.9	28.7	324	3.3	45.8	(1458)	56.8	CW
369	15.7	12.9	490	5.0	69.5	(2748)	60.4	CW
455	12.8	10.9	490	5.0	69.5	(3301)	60.4	CW
560	10.4	9.14	490	5.0	69.5	(4044)	60.4	CW
690	8.41	7.61	490	5.0	69.5	(5151)	60.4	CW
850	6.83	6.30	490	5.0	69.5	(6315)	60.4	CW

IG-16VM-SRU3557B-24 DC24V			起動電流 Starting current 692mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	354	284	53.9	0.55	7.64	(273)	53.2	CW	
23	288	229	68.6	0.70	9.72	(335)	53.2	CW	
29	234	186	83.4	0.85	11.8	(407)	53.2	CW	
84	80.8	64.3	196	2.0	27.8	(960)	56.8	CW	
103	65.6	52.5	235	2.4	33.3	(1177)	56.8	CW	
127	53.3	42.5	294	3.0	41.7	(1451)	56.8	CW	
157	43.3	34.5	363	3.7	51.4	(1786)	56.8	CW	
369	18.4	15.8	490	5.0	69.5	(3468)	60.4	CW	
455	15.0	13.2	490	5.0	69.5	(4083)	60.4	CW	
560	12.2	11.0	490	5.0	69.5	(4982)	60.4	CW	
690	9.87	9.11	490	5.0	69.5	(6364)	60.4	CW	
850	8.01	7.51	490	5.0	69.5	(7850)	60.4	CW	

IG-16VM-SRU3552B-06			DC6V		起動電流 Starting current 827mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
19	202	159	29.4	0.30	4.17	(138)	53.2	CW
23	164	131	34.3	0.35	4.86	(170)	53.2	CW
29	133	105	44.1	0.45	6.25	(209)	53.2	CW
84	46.1	35.8	108	1.1	15.3	(483)	56.8	CW
103	37.5	28.8	137	1.4	19.4	(591)	56.8	CW
127	30.4	23.5	167	1.7	23.6	(736)	56.8	CW
157	24.7	19.1	206	2.1	29.2	(909)	56.8	CW
369	10.5	8.12	392	4.0	55.6	(1729)	60.4	CW
455	8.54	6.60	481	4.9	68.1	(2117)	60.4	CW
560	6.94	5.63	490	5.0	69.5	(2596)	60.4	CW
690	5.63	4.77	490	5.0	69.5	(3208)	60.4	CW
850	4.57	4.01	490	5.0	69.5	(3999)	60.4	CW

IG-16VM-SRU3553B-12			DC12V		起動電流 Starting current 1310mA				
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
19	368	286	53.9	0.55	7.64	(242)	53.2	CW	
23	299	235	63.7	0.65	9.03	(298)	53.2	CW	
29	243	191	78.5	0.8	11.1	(367)	53.2	CW	
84	84.0	65.6	186	1.9	26.4	(849)	56.8	CW	
103	68.2	52.9	235	2.4	33.3	(1048)	56.8	CW	
127	55.4	43.2	284	2.9	40.3	(1290)	56.8	CW	
157	45.0	35.0	353	3.6	50.0	(1589)	56.8	CW	
369	19.2	16.0	490	5.0	69.5	(2940)	60.4	CW	
455	15.6	13.5	490	5.0	69.5	(3640)	60.4	CW	
560	12.6	11.3	490	5.0	69.5	(4749)	60.4	CW	
690	10.3	9.36	490	5.0	69.5	(5369)	60.4	CW	
850	8.33	7.74	490	5.0	69.5	(6918)	60.4	CW	

IG-16VM-SRU3560B-24 DC24V			起動電流 Starting current 855mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
19	430	348	49.0	0.50	6.95	(257)	53.2	CW
23	349	284	58.8	0.60	8.34	(316)	53.2	CW
29	283	230	73.5	0.75	10.4	(392)	53.2	CW
84	98.0	79.9	167	1.7	23.6	(904)	56.8	CW
103	79.6	64.2	216	2.2	30.6	(1116)	56.8	CW
127	64.6	52.1	265	2.7	37.5	(1370)	56.8	CW
157	52.5	42.4	324	3.3	45.8	(1684)	56.8	CW
369	22.3	18.9	490	5.0	69.5	(3214)	60.4	CW
455	18.1	15.9	490	5.0	69.5	(4031)	60.4	CW
560	14.7	13.3	490	5.0	69.5	(5145)	60.4	CW
690	12.0	11.0	490	5.0	69.5	(5880)	60.4	CW
850	9.71	9.07	490	5.0	69.5	(7434)	60.4	CW

IG-16VM-SRU3554B-24			DC24V		起動電流 Starting current 2020mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
19	590	535	49.0	0.50	6.95	(526)	53.2	CW
23	479	435	58.8	0.60	8.34	(640)	53.2	CW
29	389	353	73.5	0.75	10.4	(794)	53.2	CW
84	135	122	177	1.8	25.0	(1838)	56.8	CW
103	109	98.8	216	2.2	30.6	(2308)	56.8	CW
127	88.7	80.3	265	2.7	37.5	(2798)	56.8	CW
157	72.0	65.0	333	3.4	47.2	(3425)	56.8	CW
369	30.7	28.4	490	5.0	69.5	(6540)	60.4	CW
455	24.9	23.4	490	5.0	69.5	(8134)	60.4	CW
560	20.2	19.2	490	5.0	69.5	(9898)	60.4	CW
690	16.4	15.8	490	5.0	69.5	(13393)	60.4	CW
850	13.3	12.9	490	5.0	69.5	(16293)	60.4	CW

:標準品 Standard

: 特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR16-35 × ×

page48

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-22C

page72



IG-22CGM-SR3505A-06			DC6V		起動電流 Starting current 534mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg・cm	oz・in			
4	976	835	2.94	0.03	0.417	(20.4)	53.3	CW
15	282	239	8.83	0.09	1.25	(57.9)	53.3	CW
20	217	188	9.81	0.10	1.39	(73.4)	53.3	CW
23	184	163	9.81	0.10	1.39	(86.0)	53.3	CW
61	71.4	61.8	24.5	0.25	3.47	(182)	56.5	CW
107	40.8	34.6	49.0	0.5	6.95	(322)	56.5	CW
242	18.1	15.4	88.3	0.9	12.5	(592)	59.7	CW
326	13.4	11.4	118	1.2	16.7	(791)	59.7	CW
410	10.7	9.12	147	1.5	20.8	(996)	59.7	CW
483	9.08	7.70	177	1.8	25.0	(1165)	59.7	CW

IG-22CGM-SR3501A-06			DC6V		起動電流 Starting current 1500mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1300	1170	4.90	0.05	0.695	(49.0)	53.3	CW
15	374	335	14.7	0.15	2.08	(141)	53.3	CW
20	288	257	19.6	0.20	2.78	(182)	53.3	CW
23	244	222	19.6	0.20	2.78	(217)	53.3	CW
61	94.8	85.3	44.1	0.45	6.25	(440)	56.5	CW
107	54.3	48.4	83.4	0.85	11.8	(768)	56.5	CW
242	24.0	21.5	147	1.5	20.8	(1411)	59.7	CW
326	17.9	16.5	147	1.5	20.8	(1880)	59.7	CW
410	14.2	13.0	196	2.0	27.8	(2319)	59.7	CW
483	12.1	11.2	196	2.0	27.8	(2635)	59.7	CW

IG-22CGM-SR3502A-12			DC12V		起動電流 Starting current 862mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1760	1460	6.86	0.07	0.972	(40.2)	53.3	CW
15	507	420	19.6	0.20	2.78	(114)	53.3	CW
20	390	326	24.5	0.25	3.47	(149)	53.3	CW
23	331	276	29.4	0.30	4.17	(177)	53.3	CW
61	128	106	63.7	0.65	9.03	(371)	56.5	CW
107	73.5	62.2	98.1	1.0	13.9	(638)	56.5	CW
242	32.6	28.4	147	1.5	20.8	(1141)	59.7	CW
326	24.2	21.9	147	1.5	20.8	(1547)	59.7	CW
410	19.3	17.4	196	2.0	27.8	(1991)	59.7	CW
483	16.3	15.0	196	2.0	27.8	(2458)	59.7	CW

IG-22CGM-SR3506A-12			DC12V		起動電流 Starting current 1260mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ (L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2270	2020	4.90	0.05	0.695	(44.5)	53.3	CW
15	656	605	9.81	0.10	1.39	(126)	53.3	CW
20	504	460	14.7	0.15	2.08	(168)	53.3	CW
23	428	385	19.6	0.20	2.78	(195)	53.3	CW
61	166	148	44.1	0.45	6.25	(407)	56.5	CW
107	95.0	84.5	78.5	0.8	11.1	(710)	56.5	CW
242	42.1	37.3	147	1.5	20.8	(1289)	59.7	CW
326	31.3	28.7	147	1.5	20.8	(1770)	59.7	CW
410	24.9	22.7	196	2.0	27.8	(2218)	59.7	CW
483	21.1	19.5	196	2.0	27.8	(2585)	59.7	CW

IG-22CGM-SR3504A-24 DC24V			起動電流 Starting current 624mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2590	2350	3.43	0.04	0.49	(37.0)	53.3	CW
15	747	678	9.81	0.10	1.39	(106)	53.3	CW
20	575	534	9.81	0.10	1.39	(138)	53.3	CW
23	487	444	14.7	0.15	2.08	(166)	53.3	CW
61	189	173	29.4	0.30	4.17	(347)	56.5	CW
107	108	98.4	53.9	0.55	7.64	(606)	56.5	CW
242	47.9	43.6	98.1	1.0	13.9	(1093)	59.7	CW
326	35.7	32.3	137	1.4	19.4	(1439)	59.7	CW
410	28.4	25.8	167	1.7	23.6	(1824)	59.7	CW
483	24.1	21.9	196	2.0	27.8	(2147)	59.7	CW

IG-22CGM-SR3509A-24 DC24V			起動電流 Starting current 748mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2540	2370	3.43	0.04	0.486	(51.2)	53.3	CW
15	733	683	9.81	0.10	1.39	(144)	53.3	CW
20	564	534	9.81	0.10	1.39	(184)	53.3	CW
23	478	446	14.7	0.15	2.08	(220)	53.3	CW
61	186	174	29.4	0.30	4.17	(456)	56.5	CW
107	106	99.1	53.9	0.55	7.64	(828)	56.5	CW
242	47.0	43.9	98.1	1.0	13.9	(1487)	59.7	CW
326	35.0	32.5	137	1.4	19.4	(1918)	59.7	CW
410	27.8	26.0	167	1.7	23.6	(2579)	59.7	CW
483	23.6	22.0	196	2.0	27.8	(2891)	59.7	CW

: 標準品 Standard

: 特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。


The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

シチズンマイクロ株式会社 CITIZEN MICRO CO.,LTD. Tel.042-982-0270 E-mail:motor@citizen.co.jp

コアレスモータ
Coreless Motor

コアレスモータ SCR18-37 ××

遊星ギヤヘッド IG-22V
Planetary Gearhead page73

IG-22VM-SRV3702B-06			DC6V		起動電流 Starting current 1940mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1950	1480	9.32	0.095	1.32	(38.7)	53.5	CW
16	488	374	29.4	0.30	4.17	(126)	58.7	CW
19	411	316	34.3	0.35	4.86	(148)	58.7	CW
22	346	269	39.2	0.4	5.56	(176)	58.7	CW
64	122	92.3	98.1	1.0	13.9	(403)	63.9	CW
76	103	77.5	118	1.2	16.7	(477)	63.9	CW
90	86.5	65.6	137	1.4	19.4	(567)	63.9	CW
107	72.8	54.9	167	1.7	23.6	(679)	63.9	CW
256	30.5	23.0	324	3.3	45.8	(1318)	69.1	CW
304	25.7	19.4	382	3.9	54.2	(1558)	69.1	CW
361	21.6	16.3	451	4.6	63.9	(1838)	69.1	CW
428	18.2	13.7	539	5.5	76.4	(2180)	69.1	CW
509	15.3	11.6	637	6.5	90.3	(2634)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3703B-12			DC12V		起動電流 Starting current 2260mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2420	2150	9.32	0.095	1.32	(83.5)	53.5	CW
16	604	539	29.4	0.30	4.17	(273)	58.7	CW
19	509	454	34.3	0.35	4.86	(317)	58.7	CW
22	429	384	39.2	0.4	5.56	(374)	58.7	CW
64	151	134	98.1	1.0	13.9	(871)	63.9	CW
76	127	113	118	1.2	16.7	(1070)	63.9	CW
90	107	95.1	137	1.4	19.4	(1232)	63.9	CW
107	90.2	79.9	167	1.7	23.6	(1462)	63.9	CW
256	37.8	33.4	324	3.3	45.8	(2783)	69.1	CW
304	31.8	28.2	382	3.9	54.2	(3374)	69.1	CW
361	26.8	23.7	451	4.6	63.9	(3899)	69.1	CW
428	22.6	20.0	539	5.5	76.4	(4685)	69.1	CW
509	19.0	16.8	637	6.5	90.3	(5501)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3705B-12			DC12V		起動電流 Starting current 1450mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2050	1750	9.32	0.095	1.32	(63.7)	53.5	CW
16	513	439	29.4	0.30	4.17	(204)	58.7	CW
19	432	371	34.3	0.35	4.86	(243)	58.7	CW
22	364	314	39.2	0.4	5.66	(285)	58.7	CW
64	128	109	98.1	1.0	13.9	(661)	63.9	CW
76	108	91.7	118	1.2	16.7	(782)	63.9	CW
90	90.9	77.5	137	1.4	19.4	(929)	63.9	CW
107	76.5	65.0	167	1.7	23.6	(1111)	63.9	CW
256	32.0	27.2	324	3.3	45.8	(2160)	69.1	CW
304	27.0	22.9	382	3.9	54.2	(2516)	69.1	CW
361	22.7	19.3	451	4.6	63.9	(3011)	69.1	CW
428	19.1	16.3	539	5.5	76.4	(3677)	69.1	CW
509	16.1	13.7	637	6.5	90.3	(4273)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3/12B-12			DC12V		起動電流 Starting current 411mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ (L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	738	583	9.81	0.10	1.39	(46.7)	53.5	CW
16	184	137	39.2	0.40	5.56	(153)	58.7	CW
19	155	113	49.0	0.50	6.95	(181)	58.7	CW
22	131	98.0	53.9	0.55	7.64	(214)	58.7	CW
64	46.1	34.1	127	1.3	18.1	(488)	63.9	CW
76	38.8	28.4	157	1.6	22.2	(586)	63.9	CW
90	32.7	23.9	186	1.9	26.4	(691)	63.9	CW
107	27.5	20.3	216	2.2	30.6	(825)	63.9	CW
256	11.5	8.40	431	4.4	61.1	(1599)	69.1	CW
304	9.70	7.09	510	5.2	72.2	(1895)	69.1	CW
361	8.17	5.96	608	6.2	86.1	(2248)	69.1	CW
428	6.88	5.03	716	7.3	101	(2663)	69.1	CW
509	5.79	4.36	785	8.0	111	(3178)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3713B-12			DC12V		起動電流 Starting current 2550mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2500	2080	14.7	0.15	2.08	(87.5)	53.5	CW
16	624	517	49.0	0.5	6.95	(286)	58.7	CW
19	525	435	58.8	0.6	8.34	(343)	58.7	CW
22	443	368	68.6	0.7	9.72	(405)	58.7	CW
64	156	129	157	1.6	22.2	(907)	63.9	CW
76	131	108	196	2.0	27.8	(1116)	63.9	CW
90	111	91.4	226	2.3	32.0	(1280)	63.9	CW
107	93.2	76.6	275	2.8	38.9	(1544)	63.9	CW
256	39.0	32.0	539	5.5	76.4	(3003)	69.1	CW
304	32.8	27.0	637	6.5	90.3	(3602)	69.1	CW
361	27.7	22.7	755	7.7	107	(4183)	69.1	CW
428	23.3	19.6	785	8.0	111	(4943)	69.1	CW
509	19.6	17.0	785	8.0	111	(5918)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3T10B-24			DC24V		起動電流 Starting current 745mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2720	2190	9.32	0.095	1.32	(47.8)	53.5	CW
16	679	552	29.4	0.30	4.17	(157)	58.7	CW
19	572	467	34.3	0.35	4.86	(187)	58.7	CW
22	482	396	39.2	0.4	5.56	(220)	58.7	CW
64	170	137	98.1	1.0	13.9	(505)	63.9	CW
76	143	115	118	1.2	16.7	(603)	63.9	CW
90	120	97.2	137	1.4	19.4	(721)	63.9	CW
107	101	81.4	167	1.7	23.6	(861)	63.9	CW
256	42.5	34.1	324	3.3	45.8	(1639)	69.1	CW
304	35.8	28.7	382	3.9	54.2	(1926)	69.1	CW
361	30.1	24.2	451	4.6	63.9	(2301)	69.1	CW
428	25.4	20.4	539	5.5	76.4	(2738)	69.1	CW
509	21.4	17.2	637	6.5	90.3	(3246)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3714B-24 DC24V			起動電流 Starting current 311mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	1120	889	9.81	0.10	1.39	(47.6)	53.5	CW
16	281	209	39.2	0.40	5.56	(153)	58.7	CW
19	237	173	49.0	0.50	6.95	(181)	58.7	CW
22	199	149	53.9	0.55	7.64	(215)	58.7	CW
64	70.3	52.0	127	1.3	18.1	(488)	63.9	CW
76	59.2	43.2	157	1.6	22.2	(581)	63.9	CW
90	49.8	36.4	186	1.9	26.4	(691)	63.9	CW
107	42.0	30.9	216	2.2	30.6	(817)	63.9	CW
256	17.6	12.8	431	4.4	61.1	(1580)	69.1	CW
304	14.8	10.8	510	5.2	72.2	(1887)	69.1	CW
361	12.5	9.08	608	6.2	86.1	(2222)	69.1	CW
428	10.5	7.67	716	7.3	101	(2657)	69.1	CW
509	8.83	6.64	785	8.0	111	(3165)	69.1	CW

IG-22VM-SRV3715B-24			DC24V		起動電流 Starting current 1580mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2370	2080	14.7	0.15	2.08	(120)	53.5	CW
16	593	503	58.8	0.60	8.34	(387)	58.7	CW
19	499	420	73.5	0.75	10.4	(464)	58.7	CW
22	421	356	83.4	0.85	11.8	(540)	58.7	CW
64	148	125	196	2.0	27.8	(1261)	63.9	CW
76	125	105	235	2.4	33.3	(1469)	63.9	CW
90	105	88.7	275	2.8	38.9	(1771)	63.9	CW
107	88.5	74.4	333	3.4	47.2	(2090)	63.9	CW
256	37.1	31.1	647	6.6	91.7	(4001)	69.1	CW
304	31.2	26.2	765	7.8	108	(4774)	69.1	CW
361	26.3	22.7	785	8.0	111	(5735)	69.1	CW
428	22.1	19.6	785	8.0	111	(6939)	69.1	CW
509	18.6	16.8	785	8.0	111	(8112)	69.1	CW

: 標準品 Standard

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

コアレスモータ
Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SC24-32 × ×

page53

遊星ギヤヘッド
Planetary Gearhead

IG-22V

page73



IG-22VM-SRN3201B-09			DC9V		起動電流 Starting current 4930mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2380	2120	14.7	0.15	2.08	(135)	48.7	CW
16	595	516	58.8	0.60	8.34	(443)	53.9	CW
19	501	431	73.5	0.75	10.4	(526)	53.9	CW
22	422	366	83.4	0.85	11.8	(628)	53.9	CW
64	149	128	196	2.0	27.8	(1391)	59.1	CW
76	125	108	235	2.4	33.3	(1728)	59.1	CW
90	105	91.1	275	2.8	38.9	(2077)	59.1	CW
107	88.8	76.4	333	3.4	47.2	(2385)	59.1	CW
256	37.2	32.0	647	6.6	91.7	(4629)	64.3	CW
304	31.3	27.0	765	7.8	108	(5568)	64.3	CW
361	26.4	23.2	785	8.0	111	(6476)	64.3	CW
428	22.2	20.0	785	8.0	111	(7921)	64.3	CW
509	18.7	17.1	785	8.0	111	(9175)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3202B-12			DC12V		起動電流 Starting current 3940mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2390	2070	19.6	0.20	2.78	(146)	48.7	CW
16	597	511	68.6	0.70	9.72	(476)	53.9	CW
19	502	429	83.4	0.85	11.8	(574)	53.9	CW
22	423	362	98.1	1.0	13.9	(680)	53.9	CW
64	149	127	226	2.3	32.0	(1531)	59.1	CW
76	126	107	275	2.8	38.9	(1824)	59.1	CW
90	106	90.0	324	3.3	45.8	(2147)	59.1	CW
107	89.1	75.8	382	3.9	54.2	(2559)	59.1	CW
256	37.3	31.6	755	7.7	107	(4941)	64.3	CW
304	31.4	27.2	785	8.0	111	(5869)	64.3	CW
361	26.4	23.5	785	8.0	111	(7146)	64.3	CW
428	22.3	20.2	785	8.0	111	(8336)	64.3	CW
509	18.8	17.3	785	8.0	111	(9839)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3203B-18			DC18V		起動電流 Starting current 3150mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2490	2060	29.4	0.3	4.17	(170)	48.7	CW
16	622	512	98.1	1.0	13.9	(555)	53.9	CW
19	524	430	118	1.2	16.7	(658)	53.9	CW
22	441	364	137	1.4	19.4	(785)	53.9	CW
64	155	127	324	3.3	45.8	(1794)	59.1	CW
76	131	107	392	4.0	55.6	(2140)	59.1	CW
90	110	90.1	461	4.7	65.3	(2548)	59.1	CW
107	92.8	75.8	549	5.6	77.8	(2997)	59.1	CW
256	38.9	33.6	785	8.0	111	(5762)	64.3	CW
304	32.7	29.0	785	8.0	111	(6938)	64.3	CW
361	27.6	24.9	785	8.0	111	(8024)	64.3	CW
428	23.2	21.3	785	8.0	111	(9585)	64.3	CW
509	19.5	18.2	785	8.0	111	(11775)	64.3	CW

IG-22VM-SRN3204B-24			DC24V		起動電流 Starting current 2620mA			
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
4	2380	1910	39.2	0.4	5.56	(199)	48.7	CW
16	596	478	127	1.3	18.1	(641)	53.9	CW
19	502	399	157	1.6	22.2	(765)	53.9	CW
22	423	336	186	1.9	26.4	(904)	53.9	CW
64	149	118	431	4.4	61.1	(2072)	59.1	CW
76	125	99.4	510	5.2	72.2	(2490)	59.1	CW
90	106	84.3	588	6.0	83.4	(2872)	59.1	CW
107	89.0	73.8	588	6.0	83.4	(3443)	59.1	CW
256	37.3	32.9	785	8.0	111	(6655)	64.3	CW
304	31.4	28.3	785	8.0	111	(7951)	64.3	CW
361	26.4	24.2	785	8.0	111	(9420)	64.3	CW
428	22.2	20.7	785	8.0	111	(11618)	64.3	CW
509	18.7	17.6	785	8.0	111	(13345)	64.3	CW

：標準品 Standard

：特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. ト記スペックは一例で、要望スペックにて承

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed

: 標準品 Standard

: 特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

36×66ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ
Coreless Motor


SCR16-25 ××

page47

スパーギヤヘッド
Spur Gearhead

RTJ-100

page79



Unit : mm

RTJ-100-SR2503A-06 DC6V 起動電流 Starting current 319mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	38.7	32.9	39.2	0.40	5.56	(262)	図示	CCW
303	19.3	16.4	44.1	0.45	6.25	(293)	図示	CCW
376	15.6	13.2	53.9	0.55	7.64	(350)	図示	CCW
908	6.45	5.43	137	1.4	19.4	(866)	図示	CCW

RTJ-100-SR2506A-06 DC6V 起動電流 Starting current 612mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	44.9	39.9	49.0	0.50	6.95	(440)	図示	CCW
303	22.4	19.9	53.9	0.55	7.64	(483)	図示	CCW
376	18.1	16.0	68.6	0.7	9.72	(591)	図示	CCW
908	7.49	6.67	157	1.6	22.2	(1434)	図示	CCW

RTJ-100-SR2501A-06 DC6V 起動電流 Starting current 722mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	71.3	60.3	49.0	0.50	6.95	(318)	図示	CCW
303	35.6	30.2	53.9	0.55	7.64	(355)	図示	CCW
376	28.7	24.2	68.6	0.7	9.72	(438)	図示	CCW
908	11.9	10.1	157	1.6	22.2	(1038)	図示	CCW

RTJ-100-SR2504A-12 DC12V 起動電流 Starting current 219mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	52.3	44.2	39.2	0.40	5.56	(253)	図示	CCW
303	26.1	22.0	44.1	0.45	6.25	(281)	図示	CCW
376	21.0	17.7	53.9	0.55	7.64	(343)	図示	CCW
908	8.71	7.29	137	1.4	19.4	(840)	図示	CCW

RTJ-100-SR2502A-12 DC12V 起動電流 Starting current 436mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	70.0	58.6	63.7	0.65	9.03	(391)	図示	CCW
303	35.0	29.0	73.5	0.75	10.4	(429)	図示	CCW
376	28.1	23.5	88.3	0.9	12.5	(539)	図示	CCW
908	11.7	9.91	196	2.0	27.8	(1281)	図示	CCW

RTJ-100-SR2512A-12 DC12V 起動電流 Starting current 1400mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	106	90.7	118	1.2	16.7	(818)	図示	CCW
303	52.8	44.9	137	1.4	19.4	(916)	図示	CCW
376	42.5	36.3	167	1.7	23.6	(1145)	図示	CCW
908	17.6	16.4	196	2.0	27.8	(2875)	図示	CCW

RTJ-100-SR2507A-24 DC24V 起動電流 Starting current 359mA

減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	83.9	71.4	78.5	0.8	11.1	(527)	図示	CCW
303	41.9	35.6	88.3	0.9	12.5	(587)	図示	CCW
376	33.7	28.7	108	1.1	15.3	(728)	図示	CCW
908	14.0	12.4	196	2.0	27.8	(1715)	図示	CCW

標準品 Standard

特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.


The above specifications are an example and your specifications are welcomed.

36 × 66 ギャードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor SCR16-35 × × page48

スパーギヤヘッド Spur Gearhead RTJ-100 page79



RTJ-100-SR3505A-06			DC6V				起動電流 Starting current 534mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
151	32.0	27.6	73.5	0.75	10.4	(535)	図示	CCW
303	16.0	13.8	78.5	0.8	11.1	(571)	図示	CCW
376	12.9	11.1	98.1	1.0	13.9	(703)	図示	CCW
908	5.34	4.74	196	2.0	27.8	(1744)	図示	CCW

RTJ-100-SR3501A-06			DC6V				起動電流 Starting current 1500mA	
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
151	40.2	36.2	118	1.2	16.7	(1186)	図示	CCW
303	20.1	18.0	137	1.4	19.4	(1311)	図示	CCW
376	16.2	14.5	167	1.7	23.6	(1591)	図示	CCW
908	6.71	6.37	196	2.0	27.8	(3868)	図示	CCW

RTJ-100-SR3502A-12 DC12V			起動電流 Starting current 862mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque	長さ(L) Length	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in	mNm	mm	
151	55.0	46.8	147	1.5	20.8	(986)	図示	CCW
303	27.4	23.8	147	1.5	20.8	(1119)	図示	CCW
376	22.1	18.9	196	2.0	27.8	(1354)	図示	CCW
908	9.16	8.62	196	2.0	27.8	(3325)	図示	CCW

RTJ-100-SR3506A-12 DC12V			起動電流 Starting current 1260mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	70.7	63.1	118	1.2	16.7	(1098)	図示	CCW
303	35.3	31.6	127	1.3	18.1	(1212)	図示	CCW
376	28.4	25.5	157	1.6	22.2	(1538)	図示	CCW
908	11.8	11.2	196	2.0	27.8	(3855)	図示	CCW

RTJ-100-SR3504A-24 DC24V			起動電流 Starting current 624mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque	長さ(L) Length	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in	mNm	mm	
151	81.3	74.4	78.5	0.8	11.1	(925)	図示	CCW
303	40.6	37.1	88.3	0.9	12.5	(1024)	図示	CCW
376	32.7	29.9	108	1.1	15.3	(1261)	図示	CCW
908	13.5	12.7	196	2.0	27.8	(3308)	図示	CCW

RTJ-100-SR3509A-24 DC24V			起動電流 Starting current 748mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ (L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
151	78.6	73.6	78.5	0.8	11.1	(1234)	図示	CCW
303	39.3	36.7	88.3	0.9	12.5	(1335)	図示	CCW
376	31.6	29.6	108	1.1	15.3	(1706)	図示	CCW
908	13.1	12.5	196	2.0	27.8	(4279)	図示	CCW

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.